



KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket z inteligentnymi 3 gniazdami EU i portami USB



Obszary zastosowań

- Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Dostępne porty USB do zasilania

Zalety produktu

- Smart Multi power socket: Proste podłączanie urządzeń elektrycznych za pomocą inteligentnych gniazd i inteligentnych portów USB
- Wysoki standard bezpieczeństwa: ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwprzepięciowa
- Licznik energii: monitoruje zużycie energii przez podłączone urządzenia
- Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Umożliwia przełączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Sterowanie za pomocą pilota LEDVANCE SMART+ WiFi
- Możliwość sterowania za pomocą poleceń głosowych: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Smart 3 standardowe gniazda i smart 4 porty USB do ładowania (po 2 porty typu A i C)
- Gniazda zasilania mogą być sterowane indywidualnie, a porty USB są kontrolowane jako jedna grupa
- Prąd ładowania USB o natężeniu do 5 V/3 A (15 W) rozdzielony na 4 porty USB
- Licznik energii
- Projektowanie



– Przewód zasilający o długości 1,5 m do uniwersalnej instalacji

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	16 A
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	570,00 g
Długość	350 mm
Szerokość	65 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	65 mm
Wysokość	40 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	40 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+35 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant
-------------------------------------	---------------------------------

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożazanie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Odłącz od zasilania, ponieważ po użyciu urządzenie generujące ciepło, tj. z gniazda SMART+ Multi Power, tak aby uniknąć ich przypadkowego włączenia.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Nie używaj gniazda SMART+ Multi Power Socket w połączeniu ze sprzętem medycznym.
- Podłączenia do automatycznego zabezpieczenia (maks. 16 A).
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Rozszerzona instrukcja instalacji	SMART+ INSTALLATION GUIDE
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI MULTI POWER SOCKET EU
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075594784	Składane pudełko 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	669.00 g	3.09 dm³
4058075594791	Karton wysyłkowy 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	2960.00 g	14.41 dm³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji

katalogu.