

TUOTESELOSTE

EM CONVERSION BOX

EMERGENCY CONVERSION BOX | Turvavalaisituksen muunnossarja, muuntaa uppoasennusvalaisimet turvavalaisimiksi



Käyttökohteet

- Rakennuksiin, joissa vaaditaan 3 h:n turvavalon toiminta

Tuote-edut

- Mahdollista muokata LEDVANCE paneeli- ja alasvalovalaisimia turvavalaisimiksi
- Turvavalaisussarja, normaalin valaisimen muuttamiseksi turvavalaisimeksi vähentää varastoitavien artikkelien määrää
- Plug-and-play-järjestelmä mahdollistaa helpon asennuksen
- Helppo valaisinten testaus turvavalaisustoiminnolla integroidun automaattisen testitoiminnon ansiosta
- Integroidun turvavalaisustoiminnon käyttö pitkäikäisellä LiFePO4-akulla, jossa akun käyttöaika on 3 h

Tuoteominaisuudet

- Turvavalaisussarja, normaalin valaisimen muuttamiseksi turvavalaisimeksi, integroitu akku
- Turvavalaisituksen testitoiminto: automaattinen (AT)
- Akkuteknikka: LiFePO4
- Uppoasennus kattoon




TEKNISET TIEDOT

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	220...240 V
Verkkotaajuus	50...60 Hz

MITAT JA PAINO

Pituus	292,00 mm
Leveys	81,00 mm
Korkeus	41,00 mm
Tuotteen paino	350,00 g



EMERGENCY CONVERSION BOX

MATERIAALIT & VÄRIT

Hehkulankatesti (IEC 60695-2-12)	850 °C
Elohopean määrä	0.0 mg

KÄYTTÖ & KIINNITYS

Käyttöympäristön lämpötila-alue	0...+50 °C
Varastointilämpötila	5...+35 °C
Kytkentä tapa	Ruuviton
Kotelointiluokka	IP20
Himmennettävä	Ei
Kiinnitystapa	Upotettu
Asennuspaikka	Kattoon
Vaihdettava valonlähde	Ei

AKKU

Pariston/akun tyyppi	Litiumioni
Akun / pariston koko [GMS]	Others

Pariston nimellisjännite	3,2 V
Akun nimellinen kapasiteetti	4500 mAh
Akun latausaika	24 h

TURVAVALAISTUS

Turvavalaistuksen toimintatapa	Käyttö- ja turvavalo / Vain turvavalo
Turvavalaistimen testaustapa	Automaattinen
Teho normaalissa käyttötilanteessa	3,0 W
Teho turvavalaistustilassa	3,0 W
Akun kesto turvavalaistustilassa	3 h
Integroitu testauspainike	Ei

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

Standardit	CE / ENEC
------------	-----------

Tekniset varusteet

- Mukana merkki-LED, jossa kaulus uppoasennukseen

Turvallisuustiedot

- Muokatun valaisimen yhteensopivuus asiaankuuluvien lakisääteisten turvallisuussäädösten ja teknisten standardien, kuten EN 60598-1 ja EN 60598-2-22 kanssa, tulee varmistaa asennuksen aikana ja sen jälkeen käytettäessä turvavalaistussarjaa, normaalin valaisimen muuttamiseksi turvavalaisimeksi. On myös suositeltavaa, että muutos vastaa ICEL 1004:2018 standardia. Muokattu valaisin tulee merkitä uudella tyyppikilvellä.
- Kaikki sähköliitännät on tehtävä ammattilaisen toimesta.
- Varoitus, sähköiskun vaara.

LATAUKSET

	Dokumentit ja sertifikaatit	Dokumentin nimi
	Käyttöohje / turvallisuusohjeet	UI EM CONV BOX 105V
	Lakitiedot	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Vaatimustenmukaisuusvakuutukset	CE declaration EM CONV BOX
	Sertifikaatit	Manufacturer Declaration Compatibility of the LEDV EM CONVERSION BOX

LOGISTISET TIEDOT

Tuotekoodi	Pakkausyksikkö (kpl/yksikkö)	Mitat (pituus x leveys x korkeus)	Kokonaispaino	Lukumäärä
4058075237025	Yksikköpakkaus 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	400.00 g	1.71 dm ³
4058075237032	Kuljetuslaatikko 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3412.00 g	18.34 dm ³

Mainittu tuotekoodi kertoo pienimmän tilattavissa olevan tuotemäärän. Yksi toimitusyksikkö voi sisältää yhden tai useampia tuotteita. Kun teet tilausta, ilmoita määräksi yksi tai useampi toimitusyksikkö.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Virheet ja puutteet ovat mahdollisia. Muista aina käyttää uusinta julkaisua.