

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W 3h MT

BULKHEAD COMBO ROUND EMERGENCY KIT | Zestaw awaryjny Plug & Upgrade do konwersji opraw BULKHEAD COMBO na oprawy awaryjne



Obszary zastosowań

- Pasuje do BULKHEAD COMBO ROUND
- Budynki wymagające 3-godzinnej pracy oświetlenia awaryjnego

Zalety produktu

- Koncepcja Plug & Upgrade umożliwiająca rozszerzenie oprawy typu Włącz/Wyłącz na oprawę awaryjną.
- Łatwa konserwacja dzięki funkcji ręcznego autotestu oświetlenia awaryjnego
- Obsługa zintegrowanej funkcji oświetlenia awaryjnego z akumulatorem LiFePO4 o długiej trwałości i czasie rozładowania 3h
- Możliwość łatwej wymiany baterii
- Modułowo rozszerzalny zestaw awaryjny zmniejsza złożoność magazynowania

Cechy produktu

- Tryb pracy: obsługowy (M) lub bezobsługowy (NM)
- Technologia baterii: LiFePO4


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	1,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	20 mA
Początkowy prąd rozruchowy	4,2 A
Współczynnik mocy λ	> 0,3
Klasa ochronności	II
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	1000 V
Interfejs ściemniany	Bez regulacji

WYMIARY I WAGA

Długość	116,00 mm
Szerokość	68,00 mm
Wysokość	23,00 mm
Masa produktu	145,00 g



BLKH CBO RD EL CG 100V 1.5W
3H MT

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	biały
Numer RAL [PIM]	RAL 9003
Materiał	Poliwęglany
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C

Typ połączeń	Złącze bezśrubowe
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Ściemnialna	Nie
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	25000
----------------------------	-------

UKŁAD ZASILAJĄCY

Trwałość SE	40000 h
-------------	---------

BATERIA

Typ baterii	LiFePO4
Wymiar baterii	Others

OŚWIETLENIE AWARYJNE

Rodzaj testu pracy awaryjnej	Przycisk testowy
Moc w trybie podtrzymania pracy	1.5 W
Trwałość baterii w trybie pracy awaryjnej	3 h

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / UKCA / EAC
-------	----------------------

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	PLUG & UPGRADE
-------------------	----------------

Wyposażenie / Akcesoria

- Bateria w zestawie
- Sterowanie LED z uchwytem do instalacji w zabudowie w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.
- Nie otwierać obudowy.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	BLKH CBO RD EM KIT
	Informacje prawne	Safety Insert G11218828
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Legal Insert G11185544
	Deklaracje zgodności	BLKH CBO RD
	Deklaracje zgodności UKCA	BLKH CBO RD

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854481055	Składane pudełko 1	32 mm x 82 mm x 137 mm	167.00 g	0.36 dm ³
4099854481062	Karton wysyłkowy 50	432 mm x 287 mm x 184 mm	8864.00 g	22.81 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.