

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI REP SO

DALI REP SO | Wzmacniacze sygnału do systemów sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Large luminaire groups

Zalety produktu

- The ECGs connected to the repeater operate as a group
- Disconnection of ECG standby power via integrated load contact
- Can be addressed via DALI
- Cascadable

Cechy produktu


- Expansion of DALI systems by 64 ECGs each time
- Extends the DALI line by 300 m
- Touch DIM control of 64 DALI ECGs
- Maximum power consumption in stand-by mode: 1 W

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	5,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Rodzaj prądu	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

WYMIARY I WAGA



Długość	96,00 mm
Szerokość	72,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	72.00 mm
Wysokość	62,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	62.00 mm
Masa produktu	150,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

INFORMACJE DODATKOWE

Liczba wyjść kontrolnych	1
--------------------------	---

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Obciążalność styku	6 A
Typ instalacji	Montaż szynowy DIN

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	334845_Declaration of conformity – DALI Repeater

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321301093	Składane pudełko 1	109 mm x 79 mm x 89 mm	178.20 g	0.77 dm ³
4008321301109	Karton wysyłkowy 16	371 mm x 179 mm x 232 mm	3112.20 g	15.41 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.