

FICHE PRODUIT

SMART+ ZB OUTDOOR PLUG EU

SMART+ OUTDOOR PLUG | Outdoor plug with smart socket to control non smart devices with Zigbee technology



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Le couvercle de la prise peut être fermé pour la protection contre les projections d'eau

Caractéristiques du produit

- Contrôle via un système smart home compatible ou le bouton marche/arrêt sur le produit
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocol : ZigBee
- Type de protection : IP44




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	220...240 V
Fréquence de fonctionnement	50/60 Hz
Fréquence du réseau	50/60 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	695,00 g
Diamètre	100 mm
Longueur	146,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	100 mm
Hauteur	115,0 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	115,0 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000
Durée de vie	25000 h

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique
Matériau de fermeture	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-20...+40 °C
-------------------------------	--------------

DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

Notes bas de page util. uniquement. produit

Puissance de commutation élevée : jusqu'à 3 680 W / 16 A /
 Réinitialisez les paramètres par défaut en allumant le produit pendant cinq secondes et en l'éteignant pendant cinq secondes et en répétant cette opération cinq fois. / Vous pouvez également appuyer une fois sur le bouton de réinitialisation pendant dix secondes.

CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY

Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	I
Type de protection	IP44

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible
- Piquet inclus pour une fixation facile dans le sol du jardin

Conseils de sécurité

- Débranchez les appareils qui génèrent de la chaleur de la prise secteur, c'est-à-dire de la prise « SMART+ Outdoor Plug », après utilisation, afin d'éviter qu'ils ne soient allumés accidentellement.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug Outdoor SMART + avec un équipement médical.
- Pour connexion à un disjoncteur automatique (pour UK maxi 13 A et pour EU maxi 16 A)

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	Web UI SMART Outdoor Plug EU
	Guide d'installation détaillée	SMART+ INSTALLATION GUIDE
	Déclarations de conformité	EU Declaration of Conformity – Smart ZB and BT Outdoor Plug EU_AC26939 and AC26940
	Déclarations de conformité	EC-Declaration_ZB Outdoor Plug EU and UK_AC03666 AC04795

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075209985	Etui carton fermé 1	208 mm x 146 mm x 115 mm	815.00 g	3.49 dm ³
4058075235540	Carton de regroupement 8	608 mm x 223 mm x 260 mm	6747.00 g	35.25 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.