



TERMÉKADATLAP

SMART+ WIFI MULTI POWER SOCKET EU

SMART+ MULTI POWER SOCKET EU | WiFi Multi Power Socket dugalj 3 Smart+ EU aljzattal és USB-portokkal



Alkalmazási területek

- Ha hagyományos eszközöket kell integrálni kompatibilis intelligens otthoni rendszerekbe
- USB-portok áramellátáshoz

Termékelőnyök

- Smart Multi hálózati dugalj: Elektromos eszközök egyszerű csatlakoztatása okos dugaljon és USB-portokon keresztül
- Kiemelkedő biztonság: Túlterhelés elleni védelem, túlfeszültség elleni védelem
- Energiamérő: figyelemmel kíséri a csatlakoztatott eszközök energiafelhasználását és energiafogyasztását
- A hagyományos elektronikus berendezéseket intelligens otthoni rendszerekbe integrálja
- Lehetővé teszi hagyományos fényforrások és más elektronikus eszközök kapcsolását

Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- LEDVANCE SMART+ WiFi-val távoli vezérléssel vezérelhető
- Hangvezérléssel vezérelhető: Google Assistant vagy Amazon Alexa
- Okos, 3 kimenetes szabványos dugaljjal és 4 USB-porttal (2-2 db A és C típus)
- Az aljzatok egyenként, az USB-portok pedig egy csoportban vezérelhetők
- Akár 5V/3A (15W) USB-töltőáram, elosztva 4 USB-porton
- Energiamérő
- Ütemezés



- 1,5 m-es tápkábel a flexibilis beépítéshez

MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	230 V
Névleges áram	16 A
Hálózati frekvencia	50 Hz

MÉRETEK ÉS SÚLY



Product weight	570,00 g
Hossz	350 mm
Szélesség	65 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	65 mm
Magasság	40 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	40 mm

Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	100000
---------------------------	--------

SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Műanyag

HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+35 °C
----------------------------------	--------------

KAPACITÁS

Kompatibilis okos otthoni technológia	Amazon Alexa / Google Home
---------------------------------------	----------------------------

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Védelmi osztály	I
Védelem típusa	IP20

berendezés_tartozékok

- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

Biztonsági tudnivalók

- Használat után húzza ki azokat a készülékeket a hálózathoz, pl. a SMART+ Multi Power Socket dugaljából, amelyek hő bocsátanak ki, hogy megakadályozza a véletlen bekapcsolást.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Ne használja a SMART+ Multi Power Socket dugaljat orvosi berendezésekkel együtt.
- Automatikus megszakítóhoz (max. 16 A) csatlakoztatandó.
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Kibővített beépítési útmutató	SMART+ INSTALLATION GUIDE
	Megfelelőségi nyilatkozatok	SMART WIFI MULTI POWER SOCKET EU
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075594784	Hajtogatott doboz 1	87 mm x 94 mm x 378 mm	669.00 g	3.09 dm ³
4058075594791	Shipping box 4	387 mm x 196 mm x 190 mm	2960.00 g	14.41 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

FELELŐSSÉGGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.