

## TERMÉKADATLAP SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Csatlakozó Smart+ aljzattal nem Smart+ eszközök WiFi technológiával való vezérléséhez, távvezérlővel párosítható



### Alkalmazási területek

- Ha hagyományos eszközöket kell integrálni kompatibilis intelligens otthoni rendszerekbe

### Termékelőnyök

- A hagyományos elektronikus berendezéseket intelligens otthoni rendszerekbe integrálja
- Lehetővé teszi hagyományos fényforrások és más elektronikus eszközök kapcsolását
- Az elektronikus készülékek egyszerű csatlakoztatása szabványos aljzaton keresztül
- Figyelemmel kíséri a csatlakoztatott eszközök energiafelhasználását és energiafogyasztását

### Termékjellemzők

- LEDVANCE SMART+ App segítségével vezérelhető (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)
- LEDVANCE SMART+ WiFi-vel távoli vezérléssel vezérelhető
- Magas kapcsolási teljesítmény: 2,300 W/10 A-ig
- Hálózati protokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Energiamérő
- Ütemezés
- Hangvezérlés Hey Google vagy Alexa segítségével




## MŰSZAKI ADATOK

## BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges feszültség	230 V
Hálózati frekvencia	50 Hz

## MÉRETEK ÉS SÚLY



Product weight	97,00 g
Hossz	80 mm
Szélesség	59 mm
Szélesség (a kerek lámpatestek is)	59 mm
Magasság	49 mm
Magasság (a hengeres lámpatestek is)	49 mm

## Élettartam

Kapcsolási ciklusok száma	100000
---------------------------	--------

## SZÍNEK ÉS ANYAGOK

Termék színe	Fehér
Felépítmény anyaga	Műanyag

## HŐMÉRSÉKLETEK ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-10...+35 °C
----------------------------------	--------------

## KAPACITÁS

Kompatibilis okos otthoni technológia	Amazon Alexa / Google Assistant
---------------------------------------	---------------------------------

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE
Védelmi osztály	I
Védelem típusa	IP20



## berendezés\_tartozékok

- A LEDVANCE SMART+ alkalmazáson keresztüli vezérléshez okostelefon vagy táblagép szükséges (legalább Android 8.0 vagy iOS 14.0 rendszer szükséges)

## Biztonsági tudnivalók

- Használat után húzza ki azokat a készülékeket a hálózathoz, amelyek hőt bocsátanak ki, hogy elkerülje a véletlen bekapcsolásukat.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Ne használja SMART+ Plug eszközt orvosi berendezésekkel.
- Automatikus megszakítóhoz (max. 10 A-es) csatlakoztatandó
- I. védelmi osztályú termék. A védőföldelő vezetékre folyamatosan rá kell kötni minden olyan elektromosan vezető, fémből készült házrészre, amely működés közben vagy hiba esetén a karbantartás során feszültséget vesz fel.

## LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Kibővített beépítési útmutató	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE
	Megfelelőségi nyilatkozatok	WiFi PLUG EU

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4058075537248	Hajtogatott doboz 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	142.00 g	0.46 dm <sup>3</sup>
4058075778245	Hajtogatott doboz 3	104 mm x 190 mm x 86 mm	463.00 g	1.70 dm <sup>3</sup>
4058075537255	Shipping box 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642.00 g	2.63 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Referenciák/hivatkozások

- További információk és gyakran ismételt kérdések (GYIK): [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.