

PRODUKTDATENBLATT

HB SENSOR REMOTE CONTROL 87 147 190W

HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSORIES | Fernbedienung und Ersatzsensor für HIGHBAY GEN 4 Leuchten



Produktvorteile

- Einfache Sensorprogrammierung und Installation


Produkteigenschaften

- Fernbedienung für erweiterte Sensoreinstellungen

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	117 mm
Breite	56 mm
Höhe	15,0 mm
Produktgewicht	32,00 g



HB Sensor Module_HB Remote
Control_Line drawing

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+40 °C
Montageort	Leuchte
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Sensor

Sensor-gesteuerte Schaltzeit	5 s...30 min
Erfassungsbereich des Bewegungssensors	3...15 m
Erfassungsschwelle des Tageslichtsensors	2...200 lx

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	HB SENSOR REMOTE CONTROL
	Konformitätserklärung	CE Declaration HB SENSOR REMOTE CONTROL
	Konformitätserklärung UKCA	HB SENSOR

Ausschreibungstexte	Name des Dokuments	
	Ausschreibungstexte	HIGH BAY SENSOR GEN 4 ACCESSOIRES REMOTE CONTROL 87 147 190W-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075611436	Faltschachtel 1	61 mm x 19 mm x 141 mm	46.00 g	0.16 dm ³
4058075611443	Versandschachtel 60	382 mm x 217 mm x 170 mm	2990.00 g	14.09 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.