

# PRODUKTDATENBLATT SMART+ WIFI SMOKE DETECTOR White

SMART+ SMOKE DETECTOR | SMART+ Sensor zur Raucherkennung mit WiFi-Technologie



# Anwendungsgebiete

- Smart Home im Innenbereich

### Produktvorteile

- Dreifach-Alarmfunktion mit lautem akustischem Alarm (>85 dB), rot blinkenden Warnleuchten und Push-Benachrichtigung über Smart Home-Apps
- Zuverlässige fotoelektrische Raucherkennung
- Verschmutzungskompensatoren minimieren Fehlalarme durch Staub und Schmutz
- Führt einen regelmäßigen Selbsttest durch, überprüft den Batteriestatus und die Wi-Fi-Verbindung und meldet Probleme sofort
- Durch die Verbindung mit anderen intelligenten Produkten können Alarme noch erkennbarer gemacht werden
- Lange Batterielebensdauer (>5 Jahre Betriebszeit) und leicht austauschbare Batterie (CR123A)
- Immer über Gefahren im Smart Home informiert, auch wenn man nicht zu Hause ist
- Einfache Installation dank kabelloser und sehr kompakter Bauweise

#### Produkteigenschaften


- Zertifziert nach Norm EN 14604
- Kompatibel mit Google Home
- Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz)
- Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0)

### **TECHNISCHE DATEN**

### Elektrische Daten

Nennspannung	3 V
Betriebsart	Batterie

### Maße & Gewicht



Produktgewicht	99,00 g
Durchmesser	86,00 mm
Breite	86.00 mm
Höhe	34.50 mm

# Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Kunststoff

# Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Kompatible Smart-Home-Technologie	Google Assistant

# **BATTERIE**

Batteriegröße	CR123A

# Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Schutzklasse	Ш
Schutzart	IP20

# TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Batterie enthalten (1x CR123A)
- Schrauben und Dübel als Befestigungsmaterial enthalten

#### Sicherheitshinweise

- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern.
   Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die
   Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.

#### **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
POF	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	SMART WIFI SMOKE DETECTOR
POF	Konformitätserklärung	SMART WIFI SMOKE DETECTOR
POF	Konformitätserklärung UKCA	SMART WIFI SMOKE DETECTOR
POF	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075846166	Faltschachtel 1	39 mm x 112 mm x 112 mm	122.00 g	0.49 dm <sup>3</sup>
4058075846173	Versandschachtel 4	236 mm x 123 mm x 93 mm	680.00 g	2.70 dm <sup>3</sup>
4099854369919	Versandschachtel 48	500 mm x 395 mm x 210 mm	8717.00 g	41.48 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Referenzen / Verweise

- Weitere Informationen und häufig gestellte Fragen (FAQs) unter www.ledvance.com/consumer/smart/faq

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.