

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ WIFI Outdoor Motion Sensor White

SMART+ WIFI Outdoor Motion Sensor | Sensor exterior SMART+ para detectar movimientos con tecnología WiFi y célula solar



Áreas de aplicación

- Hogar inteligente al aire libre
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores

Beneficios del producto

- Fácil control y automatización de productos SMART+ WiFi compatibles en función de los movimientos detectados
- Notificación de movimiento detectado
- Monitoriza el historial de detecciones de movimiento
- Apto para uso en exteriores con IP65, la protección contra chorros de agua

Características del producto


- Compatible con Amazon Alexa y Google Home
- Sensor de movimiento PIR inalámbrico para detección de movimiento hasta 9 metros
- Montaje sencillo y flexible con dos soportes a elegir para montaje en paredes, esquinas, bordes y objetos mediante bridas
- Célula solar y batería recargable integradas para una mayor duración de la batería (-12 meses de funcionamiento por carga con 10 detecciones por día)
- El sensor de luz permite la automatización dependiendo de la luz ambiental a través de 3 modos (día, noche y modo todo el día)
- Protocolo de red: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Controlable a través de la aplicación SMART+ (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Comprueba el nivel de la batería mediante la aplicación WiFi SMART+

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	5 V
-----------------	-----

DIMENSIONES Y PESO



Largo	60,00 mm
Ancho	60,00 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	60.00 mm
Alto	60,00 mm
Altura (luminarias incluidas)	60.00 mm
Peso del producto	92,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	blanco
Material del cuerpo	Plástico

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-10...+50 °C
--------------------------------	--------------

PRESTACIONES

Regulable	No
Cobertura emisora	50 mm

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Normas	CE / UKCA
Clase de protección	III
Tipo de protección	IP65

Equipamiento / Accesorios

- Batería recargable integrada y fácil carga mediante USB-C
- Installation kit included
- Cable de carga USB-C no incluido

- Para el control a través de la aplicación SMART+, se requiere un teléfono SMART o tablet (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)

Advertencia de Seguridad

- Si el compartimento de las pilas (si corresponde) no cierra de forma segura, deja de usar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las pilas podrían haberse tragado o haberse introducido en alguna parte del cuerpo, busca atención médica de inmediato.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35 °C. Sustitución de una batería por una de tipo incorrecto que pueda anular la protección (por ejemplo, en el caso de algunos tipos de baterías de litio). Altitud durante el funcionamiento: 2000 m. Arrojar una batería al fuego o a un horno caliente, o aplastarla o cortarla mecánicamente, ya que puede provocar una explosión.

DESCARGAS

Documentos y certificados		Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR
	Declaraciones de conformidad	SMART MOTION SENSOR
	Declaraciones de conformidad UKCA	SMART WIFI OUTD MOTION SENSOR
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854298394	Caja unitaria 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	131.00 g	0.49 dm ³
4099854298400	Embalaje de envío 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	597.00 g	2.63 dm ³
4099854298417	Embalaje de envío 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	5347.00 g	24.91 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la version más reciente.