

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SMART+ MATTER Compact Outdoor Plug EU

SMART+ MATTER Compact Outdoor Plug | Enchufe exterior compacto con toma inteligente para controlar dispositivos no inteligentes con tecnología Matter over WiFi



Áreas de aplicación

- En los sitios en los que los dispositivos no inteligentes necesitan integrarse en sistemas Smart Home compatibles
- Cuando los usuarios quieren mezclar y combinar productos para el hogar inteligente de diferentes fabricantes
- Jardines, balcones y otros espacios exteriores
- Para medir la generación de energía de pequeños sistemas solares

Beneficios del producto

- Control inalámbrico a través de la aplicación o del control por voz
- Integración perfecta con sistemas compatibles con Matter
- Proceso de configuración simplificado gracias a los pasos de instalación estándar fáciles de usar
- Seguridad mejorada mediante la implementación de protocolos de autenticación y cifrado sólidos
- Integra el equipo eléctrico convencional en los sistemas Smart Home compatibles
- Permite el encendido y apagado de fuentes de luz convencionales y otros dispositivos eléctricos
- Apto para uso exterior con IP44, la protección contra salpicaduras de agua
- Conexión sencilla de los dispositivos eléctricos a través de un enchufe estándar
- Supervisa el uso de energía de los dispositivos conectados o rastrea la generación de energía de pequeños sistemas solares.

Características del producto


- Alto poder de encendido: hasta 3,680 W / 16 A
- Tipo de protección: IP44
- Medidor de energía
- Planificación
- Protocolo de red: Matter over WiFi (2,4 GHz)
- Compatible con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings y otras plataformas compatibles con Matter
- Controlable a través de la aplicación SMART+ (con mínimo Android 8.0 o iOS 14.0)

INFORMACIÓN TÉCNICA

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión nominal	230 V
Corriente nominal	16 A
Frecuencia de red	50 Hz

DIMENSIONES Y PESO



Largo	57 mm
Ancho	73 mm
Ancho (incl. Luminarias redondas)	73 mm
Alto	101,0 mm
Altura (luminarias incluidas)	101.0 mm
Peso del producto	109,00 g

COLORES Y MATERIALES

Color del producto	Negro
--------------------	-------

TEMPERATURAS Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Margen de temperatura ambiente	-20...+35 °C
Área de temperatura de funcionamiento	-10...+35 °C

Vida media

Número de ciclos de encendidos	10000
--------------------------------	-------

PRESTACIONES

Tipo de montaje	Otro
Protección contra sobretensiones	Sí

CERTIFICADOS Y ESTÁNDARES

Clase de protección	I
Tipo de protección	IP44

DATOS LOGÍSTICOS

Temperatura de almacenamiento	-20...+80 °C
-------------------------------	--------------

Advertencia de Seguridad

- Desconecta los dispositivos que generan calor de la red después de su uso para evitar que se enciendan accidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- No utilizar el SMART+ Plug cerca de equipamientos médicos.
- Clase de protección I. Todas las piezas metálicas de la carcasa, conductoras de electricidad, que puedan absorber tensión durante el funcionamiento o durante el mantenimiento en caso de avería, deben estar conectadas de forma continua al conductor de tierra de protección.
- Para ser conectado a un interruptor automático (max. 16A).

DESCARGAS

	Documentos y certificados	Nombre del documento
	Instrucciones de uso / instrucciones de seguridad	SMART WIFI MAT COMPACT OUTD PLUG EULEDV
	Declaraciones de conformidad	SMART WIFI MAT COMPACT OUTD PLUG EU
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

DATOS LOGÍSTICOS

Código de producto	Cantidad por caja (unidad/master)	Dimensiones (longitud x largo x altura)	Peso bruto	Volumen
4099854293238	Caja unitaria 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	177.00 g	0.90 dm ³
4099854293245	Embalaje de envío 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	829.00 g	4.97 dm ³

El código de producto mencionado describe la cantidad mínima de unidades que puede ser comprada. Una unidad de transporte puede contener uno o más productos individuales. Cuando se realiza la compra, para las cantidades por favor ingrese una o varias unidades de envío.

Referencias / Enlaces

- Más información y preguntas frecuentes (FAQ) en www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Sujeto a cambio sin aviso. Errores y omisiones exceptuadas. Asegurese de utilizar la versión más reciente.