

# FICHE PRODUIT

## SMART+ ZB NIGHTLIGHT PLUG EU

SMART+ Nightlight plug | Veilleuse sur prise connectée pour contrôler des appareils conventionnels avec la technologie Zigbee



### Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité pour les chambres d'enfants, les escaliers ou les chambres

### Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Veilleuse comme lumière d'orientation ou lumière de sécurité la nuit ou dans les zones sombres
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques

### Caractéristiques du produit

- Contrôle via le système de domotique compatible ou le bouton marche / arrêt de l'appareil
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- La fonctionnalité dépend du type de contrôle utilisé
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Veilleuse intégrée avec blanc chaud, sans variation
- Planification




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Tension nominale    | 230 V |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Poids du produit                         | 120,00 g |
| Longueur                                 | 60 mm    |
| Largeur                                  | 60 mm    |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 60 mm    |
| Hauteur                                  | 84 mm    |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 84 mm    |

Durée de vie

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |
|---------------------------------|--------|

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc     |
| Matériau de corps  | Plastique |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -10...+35 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie LIGHTIFY | Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant |
|----------------------|-----------------------------------------------|

CERTIFICATS ET NORMES

|                      |      |
|----------------------|------|
| Classe de protection | I    |
| Type de protection   | IP20 |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible

## Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

## TÉLÉCHARGEMENTS

|                                                                                    | Documents et certificats       | Nom du document                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | Guide d'installation détaillée | SMART+ ZIGBEE INSTALLATION GUIDE                                       |
|    | Déclarations de conformité     | EU Declaration of Conformity – Smart Zigbee Nightlight Plug EU_AC31262 |
|  | EU Data Act                    | SMART ZigBee Plugs                                                     |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume             |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 4058075570955 | Etui carton fermé<br>1           | 61 mm x 96 mm x 154 mm                    | 188.00 g           | 0.90 dm <sup>3</sup> |
| 4058075570962 | Carton de regroupement<br>4      | 211 mm x 167 mm x 141 mm                  | 883.00 g           | 4.97 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.