

FICHE PRODUIT SMART+ WIFI COMPACT OUTDOOR PLUG EU

SMART+ Compact Outdoor Plug | Prise extérieure connectée compacte pour contrôler des appareils conventionnels avec la technologie Wi-Fi



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Convient pour une utilisation en extérieur avec IP44, la protection contre les projections d'eau

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Contrôlable via enceinte vocale : Google Assistant ou Amazon Alexa
- Contrôlable via la télécommande LEDVANCE SMART+ WiFi Remote Controller
- $-\,$ Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocole réseau : WiFiType de protection : IP44




- Planification

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	230 V
Fréquence du réseau	50 Hz

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	120,00 g
Diamètre	57 mm
Largeur	57 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	57 mm
Hauteur	98 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	98 mm

Durée de vie

Nombre de cycles de commutation	100000

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Anthracite
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante -10+35 °C

CAPACITÉS

Technologie LIGHTIFY Amazon Alexa / Google Assistant
--

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
Classe de protection	T .

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)

Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Guide d'installation détaillée	SMART+ WIFI INSTALLATION GUIDE
PDF	Déclarations de conformité	EU Declaration of conformity
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075570979	Etui carton fermé 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	188.00 g	0.90 dm ³
4058075570986	Carton de regroupement 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	964.00 g	4.97 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVERTISSEMENT

FICHE PRODUIT Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.