

FICHE PRODUIT

SMART+ WIFI MOTION SENSOR

SMART+ MOTION SENSOR | Capteur SMART+ pour détecter les mouvements avec la technologie WiFi



Zones d'application

- Uniquement pour une utilisation intérieure

Avantages du produit

- Notification de mouvement détecté
- Surveille l'historique des détections de mouvement
- Contrôle facile des produits compatibles SMART+ WiFi en fonction des mouvements détectés

Caractéristiques du produit

- Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 5 mètres
- Installation facile et flexible grâce à un adhésif et au fonctionnement sans fil
- Alimentation par batterie rechargeable (durée de vie de 6 mois par charge, 5 détections par jour)
- Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application LEDVANCE SMART+ WiFi
- Protocole réseau : WiFi




DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	3,7 V
Fréquence du réseau	0 Hz
Mode d'opération	Battery

DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	52,00 g
Longueur	60,3 mm
Largeur	60,30 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	60.30 mm
Hauteur	20,50 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	20.50 mm

COULEURS ET MÉTÉRIAUX

Couleur du produit	Blanc
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+50 °C
-------------------------------	--------------

CAPACITÉS

Gradable	Non
Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa

BATTERIE

Type de batterie	Others
Capacité nominale de la batterie	500 mAh

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE
--------	----

Type de protection	IP20
--------------------	------

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Pour le contrôle via l'application LEDVANCE SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec Android 8.0 ou iOS 14.0 minimum)
- Batterie rechargeable intégrée
- Câble de charge et kit d'installation inclus

Conseils de sécurité

- Avertissement concernant la pile : Tenir hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 Guide d'installation détaillée	MOTION SENSOR
 Déclarations de conformité	SMART WIFI MOTION SENSOR
 EU Data Act	SMART WiFi Sensors

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075731363	Etui carton fermé 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	91.00 g	0.49 dm ³
4058075731370	Carton de regroupement 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	437.00 g	2.63 dm ³
4058075731387	Carton de regroupement 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3828.00 g	24.91 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq
-

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.