

# FICHE PRODUIT TRUSYS FLEX FEED OUT BOX 8P WT

TruSys® FLEX FEED-OUT BOX | Boîte de connexion de sortie



#### Caractéristiques du produit


- Boîte de connexion de sortie 5 et 8 pôles



## DONNÉES TECHNIQUES

#### **DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur	296 mm
Largeur	92 mm
Hauteur	58,0 mm
Poids du produit	530,00 g



#### TRUSYS FLEX FEED OUT BOX

#### Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
Numéro RAL [PIM]	RAL 9016
Matériau de corps	Acier/Polycarbonate (PC)

### **APPLICATION & MONTAGE**

Emplacement montage	Rail de montage
Source lumineuse remplaçable	Non

#### **CERTIFICATS ET NORMES**

Normes CE / CB / UKCA / ENEC / EAC
------------------------------------

# **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Documents et certificats	Nom du document
PDF	Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité	TRUSYS FLEX FEED WT

	Documents et certificats	Nom du document	
POF	Informations légales	Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track	
POF	Informations légales	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG	
PDF	Déclarations de conformité	CE Declaration of Conformity TRUSYS FLEX	
PDF	Déclarations de conformité UKCA	UKCA Declaration of Conformity TRUSYS FLEX	
POF	Déclarations de conformité UKCA	TRUSYS FLEX	
	Textes pour appels d'offres	Nom du document	
	Offres	TruSys FLEX FEED OUT BOX FEED OUT BOX 8P WT-FR	
·-			

## **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4058075782037	Etui carton fermé 1	358 mm x 100 mm x 70 mm	609.00 g	2.51 dm <sup>3</sup>
4058075782044	Carton de regroupement 20	685 mm x 510 mm x 167 mm	13769.00 g	58.34 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

#### **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.