



# FICHE PRODUIT

## SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB

### Black

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL USB-C | Télécommandes SMART+ avec technologie WiFi



#### Zones d'application

- Smart Home en intérieur et en extérieur
- Partout où le contrôle et l'automatisation doivent être mis en œuvre dans des systèmes de maison intelligente compatibles

#### Avantages du produit

- Contrôle des produits SMART+ Wifi sans utiliser la commande vocale ni l'application
- Sélection de scènes pré-définies via télécommande
- Boîtier en aluminium de haute qualité pour une sensation et une apparence haut de gamme

#### Caractéristiques du produit


- ON / OFF et gradation
- Température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid
- Scènes lumineuses programmables
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB

## DONNÉES TECHNIQUES

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

Tension nominale	3,7 V
Mode d'opération	Battery

## DIMENSIONS ET POIDS



Poids du produit	52,00 g
Longueur	120,00 mm
Largeur	39,00 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	39.00 mm
Hauteur	12,40 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	12.40 mm

## COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Noir
Matériaux de corps	Aluminium/Plastique

## TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-10...+35 °C
-------------------------------	--------------

## CAPACITÉS

Gradable	Non
Technologie LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home

## BATTERIE

Type de batterie	Others
------------------	--------

## CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / UKCA
Classe de protection	III
Type de protection	IP20

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

## Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats	Nom du document
 <a href="#">Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité</a>	SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB
 <a href="#">Déclarations de conformité</a>	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER
 <a href="#">Déclarations de conformité UKCA</a>	SMART WIFI REMOTE CONTROLLER
 <a href="#">EU Data Act</a>	SMART WiFi Sensors

## DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4099854294280	Etui carton fermé 1	61 mm x 78 mm x 143 mm	111.00 g	0.68 dm <sup>3</sup>
4099854294297	Carton de regroupement 4	166 mm x 153 mm x 138 mm	530.00 g	3.50 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.