

FICHE PRODUIT SMART+ WIFI REMOTE CONTROLLER USB Black

SMART+ WIFI REMOTE CONTROL USB-C | Télécommandes SMART+ avec technologie WiFi



Zones d'application

- Smart Home en intérieur et en extérieur
- Partout où le contrôle et l'automatisation doivent être mis en œuvre dans des systèmes de maison intelligente compatibles

Avantages du produit

- Contrôle des produits SMART+ Wifi sans utiliser la commande vocale ni l'application
- Sélection de scènes pré-définies via télécommande
- Boîtier en aluminium de haute qualité pour une sensation et une apparence haut de gamme

Caractéristiques du produit


- ON / OFF et gradation
- Température de couleur réglable de blanc chaud à blanc froid
- Scènes lumineuses programmables
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Contrôle intelligent de la température de couleur et des couleurs RVB

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Tension nominale | 3,7 V |
|---------------------|-------|
| Fréquence du réseau | 0 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



| Poids du produit | 52,00 g |
|--|-----------|
| Longueur | 120,00 mm |
| Largeur | 39,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 39.00 mm |
| Hauteur | 12,40 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 12.40 mm |

COULEURS ET MATÉRIAUX

| Couleur du produit | Noir |
|--------------------|---------------------|
| Matériau de corps | Aluminium/Plastique |

CAPACITÉS

| Gradable | Non |
|----------------------|---------------------------------|
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Assistant |

BATTERIE

| Type de batterie | Others |
|------------------|--------|
|------------------|--------|

CERTIFICATS ET NORMES

| Normes | CE / UKCA |
|----------------------|-----------|
| Classe de protection | III |
| Type de protection | IP20 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C

- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au minimum Android 8.0 ou iOS 14.0)

Conseils de sécurité

- Afin de réduire le risque d'étranglement, le câblage flexible connecté à ce luminaire doit être fixé efficacement au mur si le câblage est à portée de main.
- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | | Nom du document | |
|--|---|--|--|
| Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | | SMART WIFI REMOTE CONTROLLER USB | |
| POF | Informations techniques complémentaires | Wifi remote control compatibility list | |
| Informations techniques complémentaires | Wifi remote control compatibility list (DE) | | |
| POF | Informations légales | Safety insert G11222368 | |
| PDF | Déclarations de conformité | SMART WIFI REMOTE CONTROLLER | |
| POF | Déclarations de conformité UKCA | SMART WIFI REMOTE CONTROLLER | |
| POF | EU Data Act | SMART WiFi Sensors | |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| 4099854419089 | Etui carton fermé 1 | 61 mm x 78 mm x 97 mm | 78.00 g | 0.46 dm ³ |
| 4099854419096 | Carton de regroupement 4 | 164 mm x 130 mm x 140 mm | 392.00 g | 2.98 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.