

## FICHE PRODUIT

# SMART+ WIFI Outdoor Motion Sensor White

SMART+ WIFI Outdoor Motion Sensor | Détecteur extérieur SMART+ pour détecter les mouvements grâce à la technologie WiFi et à la cellule solaire



### Zones d'application

- Maison intelligente - Extérieur
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

### Avantages du produit

- Contrôle et automatisation faciles des produits SMART+ WiFi compatibles en fonction des mouvements détectés
- Notification de mouvement détecté
- Surveille l'historique des détections de mouvement
- Convient pour une utilisation en extérieur avec IP65, la protection contre les jets d'eau

### Caractéristiques du produit


- Compatible avec Amazon Alexa et Google Home
- Détecteur de mouvement PIR intelligent sans fil pour la détection de mouvement jusqu'à 9 mètres
- Montage simple et flexible avec un choix de deux supports de montage pour le montage sur les murs, dans les coins, sur les bords et sur les objets à l'aide de serre-câbles
- Cellule solaire et batterie rechargeable intégrées pour une longue durée de vie (-12 mois d'autonomie par charge avec 10 détections par jour)
- Le détecteur de luminosité permet une automatisation en fonction de la lumière naturelle à travers 3 modes (mode jour, nuit et toute la journée)
- Protocole réseau : Wi-Fi (2,4 GHz)
- Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Vérifiez le niveau de la batterie avec l'application SMART+ WiFi

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tension nominale    | 5 V  |
| Fréquence du réseau | 0 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Poids du produit                         | 92,00 g  |
| Longueur                                 | 60,00 mm |
| Largeur                                  | 60,00 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 60.00 mm |
| Hauteur                                  | 60,00 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus)    | 60.00 mm |

COULEURS ET MATÉRIAUX

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc     |
| Matériau de corps  | Plastique |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -10...+50 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Gradable             | Non                        |
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Home |

BATTERIE

|                  |        |
|------------------|--------|
| Type de batterie | Others |
|------------------|--------|

CERTIFICATS ET NORMES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Normes               | CE / UKCA |
| Classe de protection | III       |
| Type de protection   | IP65      |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Batterie rechargeable intégrée et chargement facile via USB-C
- Installation kit included
- Câble de chargement USB-C non inclus
- Pour le contrôle via l'application SMART+, un smartphone ou une tablette est requis (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0)

## Conseils de sécurité

- Si le compartiment à piles (le cas échéant) ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- A éviter : Température ambiante maximale : +35 °C. Remplacement d'une batterie par un type incorrect qui peut neutraliser la sécurité (par exemple, dans le cas de certains types de batteries au lithium). Altitude pendant le fonctionnement : 2000 m. Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie, ce qui peut entraîner une explosion.

## TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats                                                           |                                                            | Nom du document                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | Instructions pour l'utilisateur / instructions de sécurité | WIFI_OUTDOOR_MOTION_SENSOR                  |
|   | Informations légales                                       | Safety Insert SMART WIFI IRRIGATION CONTROL |
|  | Déclarations de conformité                                 | SMART MOTION SENSOR                         |
|  | Déclarations de conformité UKCA                            | SMART WIFI OUTD MOTION SENSOR               |
|  | EU Data Act                                                | SMART WiFi Sensors                          |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume              |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854419102 | Etui carton fermé<br>1           | 66 mm x 78 mm x 97 mm                     | 123.00 g           | 0.50 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854419119 | Carton de regroupement<br>4      | 164 mm x 140 mm x 112 mm                  | 581.00 g           | 2.57 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854419126 | Carton de regroupement<br>32     | 359 mm x 229 mm x 303 mm                  | 5107.00 g          | 24.91 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## Références / Liens

- Plus d'informations et questions fréquemment posées (FAQ) sur [www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq](http://www.ledvance.com/fr-fr/home-lighting/smart/faq)

**AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.