



FICHE PRODUIT

SMART+ ZB OUTDOOR PLUG EU

SMART+ OUTDOOR PLUG | Outdoor plug with smart socket to control non smart devices with Zigbee technology



Zones d'application

- Partout où les appareils non intelligents doivent être intégrés dans des systèmes domestiques intelligents compatibles
- Jardins, balcons et autres espaces extérieurs

Avantages du produit

- Intègre l'équipement électrique conventionnel dans les systèmes domestiques intelligents compatibles
- Permet la commutation de sources lumineuses conventionnelles et d'autres appareils électriques
- Connexion simple d'appareils électriques via une prise standard
- Le couvercle de la prise peut être fermé pour la protection contre les projections d'eau

Caractéristiques du produit

- Contrôle via un système smart home compatible ou le bouton marche/arrêt sur le produit
- Commande vocale via l'assistant Google Assistant ou Amazon Alexa (ceci dépend du système déjà utilisé)
- Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible
- Haut pouvoir de coupure : jusqu'à 3 680 W / 16 A
- Protocole réseau : ZigBee 3.0
- Type de protection : IP44




- Pour une fonctionnalité complète, connexion à un système domotique intelligent compatible (passerelle et application) requise

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

| | |
|---------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |

DIMENSIONS ET POIDS



| | |
|--|----------|
| Poids du produit | 610,00 g |
| Diamètre | 100 mm |
| Longueur | 146 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Largeur (y compris les luminaires ronds) | 100 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Hauteur (luminaires cycliques inclus) | 115 mm |

Durée de vie

| | |
|---------------------------------|--------|
| Nombre de cycles de commutation | 100000 |
|---------------------------------|--------|

COULEURS ET MÉTÉRIAUX

| | |
|--------------------|-----------|
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau de corps | Plastique |

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Plage de température ambiante | -20...+35 °C |
|-------------------------------|--------------|

CAPACITÉS

| | |
|----------------------|--|
| Technologie LIGHTIFY | Amazon Alexa / Google Home / Philips Hue |
|----------------------|--|

CERTIFICATS ET NORMES

| | |
|----------------------|------|
| Classe de protection | I |
| Type de protection | IP44 |

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Le contrôle via l'application nécessite un système Smart Home compatible

Conseils de sécurité

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- N'utilisez pas le Plug SMART + avec un équipement médical.
- À connecter à un disjoncteur automatique (max. 16 A).
- Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection.

TÉLÉCHARGEMENTS

| Documents et certificats | Nom du document |
|---|---------------------------------|
|  Guide d'installation détaillée | SMART ZIGBEE INSTALLATION GUIDE |
|  Déclarations de conformité | SMART ZB OUTDOOR PLUG EU |
|  EU Data Act | SMART ZigBee Plugs |

DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | ' Volume |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| 4058075729308 | Etui carton fermé 1 | 208 mm x 146 mm x 115 mm | 730.00 g | 3.49 dm ³ |
| 4058075729315 | Carton de regroupement 8 | 608 mm x 223 mm x 260 mm | 6530.00 g | 35.25 dm ³ |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.