

# FICHE PRODUIT OT CABLE CLAMP B-STYLE TL

OPTOTRONIC® Cable Clamp | Accessoires pour le convertisseur



## Zones d'application

- Downlights, flat luminaires
- Suitable for different cable types
- Suitable for indoor installations

#### Avantages du produit


- Simple and quick cable mounting
- Sufficient space for cable connection
- Cost-effective and space-saving solution (TL version)
- Free cable connection thanks to open flaps
- Immediate installation thanks to pre-assembled cable clamps

## Caractéristiques du produit

- Easy to install and flexible cable clamps
- Separate cable clamps for primary and secondary side
- Pre-fixed, captive screws
- Through-looping (TL version)

# **DONNÉES TECHNIQUES**

# **DIMENSIONS ET POIDS**



Longueur	90,0 mm
Largeur	92,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	92.0 mm
Hauteur	29,5 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	29.5 mm
Poids du produit	80,00 g

# TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Temp. max. admissible en cas d'anomalie	110 °C
Humidité relative	585 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maximum 56 jours/an à 85 %

## **CERTIFICATS ET NORMES**

Type de protection IP20
-------------------------

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Plage de température de stockage	-40+85 °C
----------------------------------	-----------

## **TÉLÉCHARGEMENTS**

	Fichiers CAD/BIM	Nom du document
	CAO STEP 3D	CC_B-Style-TL
ZIP	Données CAO PDF 3D	CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style TL

# **DONNÉES LOGISTIQUES**

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	' Volume
4052899948051	Sans emballage individuel 1		80.00 g	
4052899268227	Carton de regroupement 20	470 mm x 188 mm x 68 mm	1788.00 g	6.01 dm <sup>3</sup>

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## **AVERTISSEMENT**

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veillez à toujours utiliser la version la plus récente.