SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
SMART+ WIFI MOTION SENSOR

SMART+ sensors with WiFi technology | Sensore SMART+ con tecnologia WiFi

Aree di applicazione

- Solo per uso in interni

Vantaggi del prodotto

- Notifica del movimento rilevato
- Monitora la cronologia dei movimenti
- Facile controllo dei prodotti SMART+ Wi-Fi compatibili in base allo stato dei contatti

Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Sensore di movimento PIR smart e wireless per il rilevamento del movimento fino a 5 metri
- Installazione facile e flessibile grazie al cuscinetto adesivo e al funzionamento wireless
- Alimentazione a batteria ricaricabile (6 mesi di durata per ricarica, 5 rilevamenti al giorno)
- Controlla il livello della batteria tramite l'APP LEDVANCE SMART+ WiFi
- Protocollo di rete: WiFi

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	3,7 V
Frequenza di rete	0 Hz
Fattore di potenza λ	-
Modalità di funzionamento	Battery

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	52,00 g
Lunghezza	60,3 mm
Larghezza	60,30 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	60.30 mm
Altezza	20,50 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	20.50 mm

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10…+50 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa

BATTERIA

Tipo di batteria	Ione di litio
Dimensioni della batteria	Others
Capacità nominale della batteria	500 mAh

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con minimo Android 8.0 o iOS 14.0)
- Batteria ricaricabile integrata
- Cavo di ricarica e kit di installazione inclusi

Consigli per la sicurezza

- Avvertenza sulla batteria: tenere fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione può causare ustioni chimiche, perforazione dei tessuti molli e morte. Gravi ustioni possono verificarsi entro 2 ore dall'ingestione. Consultare immediatamente un medico.
- Si prega di evitare: Temperatura ambiente massima: +35°C. Sostituzione di una batteria con un tipo non corretto che può vanificare la protezione (ad esempio, nel caso di alcuni tipi di batterie al litio). Altitudine durante il funzionamento: 2000 m. Smaltimento di una batteria nel fuoco o in un forno caldo, o schiacciamento o taglio meccanico di una batteria, che può causare un'esplosione.
- Se il vano batterie (se applicabile) non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini. Se si ritiene che le batterie siano state ingerite o inserite in qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Guida completa all'installazione	MOTION SENSOR
PDF	Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI MOTION SENSOR
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075731363	Astuccio 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	91.00 g	0.49 dm^3
4058075731370	Cartone di spedizione 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	437.00 g	2.63 dm^3
4058075731387	Cartone di spedizione 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3828.00 g	24.91 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.

Riferimenti / Collegamenti

– Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. Tutti i diritti riservati.