

# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ WIFI Switch Module Curtain White

SMART+ WIFI Switch Module Curtain | Modulo SMART+ Switch per controllare i motori delle tende con tecnologia WiFi



### Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Smart home per interni

### Vantaggi del prodotto

- Permette il controllo dei motori convenzionali per tende e tapparelle
- Può attivare ed eseguire routine e automazioni per la casa SMART

### Caratteristiche del prodotto


- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)
- Compatibile con Amazon Alexa e Google Home
- Elevata potenza di commutazione: carico motore fino a 4 A
- Facile collegamento di un interruttore a 2 vie su/giù per tende CONNECTED
- Le dimensioni molto compatte consentono l'utilizzo anche in situazioni di spazio limitato
- Protocollo di rete: WiFi (2,4 GHz)

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	8 A
Frequenza di rete	50...60 Hz

## DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	30,00 g
Lunghezza	43,00 mm
Larghezza	18,20 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	18.20 mm
Altezza	38,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	38.00 mm

## Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	40000
---------------------------------------	-------

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
----------------------	--------------

## CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminali di collegamento
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / UKCA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

## Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

## Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Da collegare a un interruttore automatico (per max. 10 A)

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART WIFI SWITCH MODULE CURTAIN
 Informazioni legali	Safety insert G11233098
 Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI SWITCH MODULE
 Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART WIFI SWITCH MODULE
 EU Data Act	SMART WiFi Plugs

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075849983	Astuccio 1	28 mm x 78 mm x 117 mm	54.00 g	0.26 dm <sup>3</sup>
4058075849990	Cartone di spedizione 4	124 mm x 90 mm x 162 mm	269.00 g	1.81 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.