

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

SMART+ MATTER Wall Switch 1 Channel

SMART+ MATTER Wall Switch | Interruttori a parete SMART+ con relè integrati e tecnologia Matter over WiFi



Arearie di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Quando gli utenti desiderano combinare prodotti di diversi produttori per la casa intelligente
- Smart home per interni

Vantaggi del prodotto

- Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici
- Controllo intelligente e relè: ogni pulsante può essere configurato individualmente per controllare uno dei relè e/o altri prodotti, routine o automazioni SMART+ & Matter
- Può attivare ed eseguire routine e automazioni per la casa SMART
- I relè di commutazione integrati possono essere controllati tramite i sistemi Matter e l'app SMART+
- Controllo universale dei prodotti SMART+ WiFi e Matter over WiFi
- Controllo wireless tramite app o controllo vocale
- Integrazione perfetta con i sistemi compatibili Matter
- Processo di configurazione semplificato grazie ai passaggi di installazione standard intuitivi
- Maggiore sicurezza implementando i protocolli di crittografia e autenticazione avanzati
- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home

Caratteristiche del prodotto


- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0) o qualsiasi altra piattaforma compatibile con Matter
- Elevata potenza di commutazione: versione 1CH: fino a 10 AX, versione 2CH: fino a 10 AX/canale, totale 16 AX
- Facile installazione nelle scatole da incasso standard grazie alla profondità di montaggio di 27 mm
- Protocollo di rete: Matter tramite WiFi (2,4 GHz)
- Compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings e altre piattaforme compatibili con Matter

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	10 A
Frequenza di rete	50...60 Hz

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	121,00 g
Lunghezza	86,00 mm
Larghezza	42,50 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	42.50 mm
Altezza	86,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	86.00 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	40000
---------------------------------------	-------

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Policarbonato (PC)

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminali di collegamento
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home / Apple Home / Samsung SmartThings

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	II

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Da collegare ad un interruttore automatico (per 1G max. 10 A, per 2G max. 16 A).

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	
 Informazioni legali	Safety insert G11233095
 Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI MAT WALL SWITCH
 EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075849907	Astuccio 1	53 mm x 90 mm x 99 mm	149.00 g	0.47 dm ³
4058075849914	Cartone di spedizione 4	224 mm x 102 mm x 114 mm	665.00 g	2.60 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.