

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## SMART+ MATTER Wall Switch 2 Channel

SMART+ MATTER Wall Switch | Interruttori a parete SMART+ con relè integrati e tecnologia Matter over WiFi



### Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Quando gli utenti desiderano combinare prodotti di diversi produttori per la casa intelligente
- Smart home per interni

### Vantaggi del prodotto

- Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici
- Controllo intelligente e relè: ogni pulsante può essere configurato individualmente per controllare uno dei relè e/o altri prodotti, routine o automazioni SMART+ & Matter
- Può attivare ed eseguire routine e automazioni per la casa SMART
- I relè di commutazione integrati possono essere controllati tramite i sistemi Matter e l'app SMART+
- Controllo universale dei prodotti SMART+ WiFi e Matter over WiFi
- Controllo wireless tramite app o controllo vocale
- Integrazione perfetta con i sistemi compatibili Matter
- Processo di configurazione semplificato grazie ai passaggi di installazione standard intuitivi
- Maggiore sicurezza implementando i protocolli di crittografia e autenticazione avanzati
- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home

### Caratteristiche del prodotto


- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0) o qualsiasi altra piattaforma compatibile con Matter
- Elevata potenza di commutazione: versione 1CH: fino a 10 AX, versione 2CH: fino a 10 AX/canale, totale 16 AX
- Facile installazione nelle scatole da incasso standard grazie alla profondità di montaggio di 27 mm
- Protocollo di rete: Matter tramite WiFi (2,4 GHz)
- Compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings e altre piattaforme compatibili con Matter

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	16 A
Frequenza di rete	50...60 Hz

### DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	130,00 g
Lunghezza	86,00 mm
Larghezza	42,50 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	42.50 mm
Altezza	86,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	86.00 mm

### Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	40000
---------------------------------------	-------

### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Polycarbonato (PC)

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
----------------------	--------------

### CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Terminali di collegamento
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home / Apple Home / Samsung SmartThings

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	II

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

### Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

### Consigli per la sicurezza

- Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.
- Attenzione, rischio di scosse elettriche.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Da collegare ad un interruttore automatico (per 1G max. 10 A, per 2G max. 16 A).

### DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	
	Informazioni legali	Safety insert G11233095
	Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI MAT WALL SWITCH
	EU Data Act	SMART MATTER Lamps Luminaires Plugs

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075849921	Astuccio 1	53 mm x 90 mm x 99 mm	158.00 g	0.47 dm <sup>3</sup>
4058075849938	Cartone di spedizione 4	224 mm x 102 mm x 114 mm	701.00 g	2.60 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

### Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su [www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq](http://www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq)

### DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.