

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ WIFI Outdoor Terminal Black

SMART+ WIFI Outdoor Terminal | Terminale esterno con ripetitore WiFi integrato e due prese Smart



Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Giardini, terrazze e altre aree all'aperto

Vantaggi del prodotto

- Il ripetitore WiFi integrato estende la zona WLAN fino a 45 metri all'aperto
- WiFi Repeater consente l'associazione di altri dispositivi wireless alla WLAN fino a 15 dispositivi
- Elevato standard di sicurezza: protezione da sovraccarico, protezione da sovratensioni
- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Consente la commutazione remota di sorgenti luminose convenzionali e altri dispositivi elettrici

Caratteristiche del prodotto

- Controllo vocale disponibile: Google Assistant e Amazon Alexa
- Due prese standard intelligenti possono essere controllate individualmente
- Elevato potere di interruzione: fino a 3680 W/16 A
- Protocollo di rete: WiFi (2,4 GHz)
- Tipo di protezione: IP44
- Pianificazione
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	16 A
Frequenza di rete	50 Hz

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	1770,00 g
Lunghezza	164,00 mm
Larghezza	140,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	140.00 mm
Altezza	325,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	325.00 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	10000
---------------------------------------	-------

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Antracite
Materiale del corpo	Plastica

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+35 °C
----------------------	--------------

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Tipo di collegamento	Cavo di alimentazione/Spina
Tecnologia LIGHTIFY	Amazon Alexa / Google Home

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Grado di protezione	IP44

Apparecchiatura / Accessori

- Chiodi per il terreno per un fissaggio più semplice nei giardini
- Cavo di alimentazione da 3 metri per un'installazione flessibile
- Connettore del cavo incluso se il cavo di alimentazione deve essere prolungato
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

Consigli per la sicurezza

- Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, con il terminale SMART+ Outdoor, dopo l'uso per evitare che si accendano accidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Non utilizzare il terminale per esterni SMART+ insieme ad apparecchiature mediche.
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	WIFI OUTDOOR TERMINAL EU
	Informazioni legali	Safety insert G11222391
	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration SMART WIFI OUTDOOR TERMINAL
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854419331	Astuccio 1	212 mm x 347 mm x 147 mm	2130.00 g	10.81 dm ³
4099854419348	Cartone di spedizione 4	447 mm x 367 mm x 324 mm	9130.00 g	53.15 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.