

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ MATTER Plug EU White

SMART+ MATTER Plug | Collega con presa intelligente per controllare dispositivi non intelligenti con la tecnologia Matter over WiFi



Aree di applicazione

- Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili
- Quando gli utenti desiderano combinare prodotti di diversi produttori per la casa intelligente

Vantaggi del prodotto

- Controllo wireless tramite app o controllo vocale
- Integrazione perfetta con i sistemi compatibili Matter
- Processo di configurazione semplificato grazie ai passaggi di installazione standard intuitivi
- Maggiore sicurezza implementando i protocolli di crittografia e autenticazione avanzati
- Design piccolo, compatibile con tutti i tipi di prese e non interferisce con le prese vicine
- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Permette il cambiamento di sorgenti di luce tradizionali e altri device elettronici
- Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico

Caratteristiche del prodotto


- $-\,$ Elevata potenza di commutazione: fino a 2.300 W / 10 A
- Contatore di energia
- Pianificazione
- Protocollo di rete: Matter tramite WiFi (2,4 GHz)
- Compatibile con Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings e altre piattaforme compatibili con Matter
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	10 A
Frequenza di rete	50 Hz

DIMENSIONI E PESO



Larghezza	48 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	48 mm
Altezza	82,4 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	82.4 mm
Diametro	48 mm
Peso prodotto	76,4 g

COLORI E MATERIALI

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-10+35 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-10+35 °C

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	10000

CARATTERISTICHE

Tipo di installazione	Altro
Sovratensore	Si

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di sicurezza	T .
Grado di protezione	IP20

DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20+80 °C
---------------------------	-----------

Consigli per la sicurezza

- Scollegare i dispositivi che generano calore dalla rete, dopo l'uso, per evitare che si accendano accidentalmente.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Non utilizzare lo SMART+ Plug in insieme ad attrezzature mediche
- Da collegare a un interruttore automatico (per max. 10 A)
- Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento	
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMART WIFI MAT PLUG EU	
PDF	Dichiarazioni di conformità	SMART WIFI MAT PLUG	
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Plugs	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854295195	Astuccio 1	57 mm x 79 mm x 88 mm	121.00 g	0.40 dm ³
4099854295201	Cartone di spedizione 4	168 mm x 125 mm x 108 mm	553.00 g	2.27 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

- Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.