

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Smart+ ZB Flex RGBW 2P Extension

SMART+ ZB FLEX Multicolour | Strisce LED flessibili per interni con tecnologia Zigbee

Aree di applicazione

- Illuminazione generale



Vantaggi del prodotto

- Divisibile in tre parti e estendibile con SMART+FLEX 2P
- Facile da installare e utilizzare

Caratteristiche del prodotto

- Striscia RGB flessibile e autoadesiva con funzione di illuminazione intelligente wireless
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2700...6500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: ZigBee
- Durata: fino a 20.000 ore
- Controllabile attraverso sistema di smart home compatibile (gateway e app) o interruttore SMART+
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema compatibile smart home (gateway e app)
- Allungabile fino a 5 metri
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	6,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	430,000 mA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu / Bianco caldo
Flusso luminoso nominale	500 lm
Flusso luminoso	500 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	460 lm
Efficienza luminosa	83 lm/W
Temperatura di colore	2000 ... 6500 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	120 °
Tempo innesco	< 0.5 s

DIMENSIONI E PESO

Peso prodotto	65,00 g
Lunghezza	1200,00 mm
Larghezza	12,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	12.00 mm
Altezza	3,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	3.00 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata	30000 h

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
-------------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	III
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Il controllo tramite app richiede un sistema LIGHTIFY(app e gateway) o altri sistemi Smart Home compatibili
- Alimentatore incluso (eccetto la versione di estensione del prodotto)
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

Consigli per la sicurezza

- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	Smart ZB Flex 2P Extension
	Informazioni legali	Safety insert G11235684
	Dichiarazioni di conformità	SMART FLEX
	Dichiarazioni di conformità UKCA	SMART FLEX EXT
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854483073	Astuccio 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	123.00 g	1.88 dm ³
4099854483080	Cartone di spedizione 4	350 mm x 185 mm x 155 mm	744.00 g	10.04 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.