

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

Smart+ ZB Flex RGBW 3P

SMART+ ZB FLEX Multicolour | Strisce LED flessibili per interni con tecnologia Zigbee

Aree di applicazione

- Illuminazione generale



Vantaggi del prodotto

- Divisibile in tre parti e estendibile con SMART+FLEX 2P
- Facile da installare e utilizzare

Caratteristiche del prodotto

- Striscia RGB flessibile e autoadesiva con funzione di illuminazione intelligente wireless
- Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili
- Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: 2700...6500 K
- Dimmerabile
- Protocollo di rete: ZigBee
- Durata: fino a 20.000 ore
- Controllabile attraverso sistema di smart home compatibile (gateway e app) o interruttore SMART+
- Per una completa funzionalità è necessaria una connessione a un sistema compatibile smart home (gateway e app)
- Allungabile fino a 5 metri
- Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	11,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Corrente nominale	65,000 mA
Frequenza di rete	50...60 Hz
Fattore di potenza λ	> 0,50
Modalità di funzionamento	External LED driver

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	rosso / verde / blu / Bianco caldo
Flusso luminoso nominale	700 lm
Flusso luminoso	700 lm
Flusso luminoso totale delle sorgenti luminose contenute	690 lm
Efficienza luminosa	64 lm/W
Temperatura di colore	2000 ... 6500 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80

Dati illuminotecnici

Ampiezza fascio luminoso	120 °
Tempo innesco	< 0.5 s

DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	300,00 g
Lunghezza	1800,00 mm
Larghezza	12,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	12.00 mm
Altezza	3,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	3.00 mm

Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	15000
Durata	20000 h

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Plastic
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Tipo di collegamento	Presa tipo C (EU)

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

Apparecchiatura / Accessori

- Il controllo tramite app richiede un sistema LIGHTIFY(app e gateway) o altri sistemi Smart Home compatibili
- Alimentatore incluso (eccetto la versione di estensione del prodotto)
- Per il controllo tramite l'app SMART+ è necessario uno smartphone o un tablet (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0)

Consigli per la sicurezza

- Se il cavo flessibile esterno o il filo di questo apparecchio risulta danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo flessibile connesso a questo apparecchio deve essere fissato efficacemente alla parete se il cavo è a portata di mano.
- Non collegare la luce a corda in base all'alimentazione mentre è avvolta su una bobina. Non utilizzare la striscia luminosa quando è coperta o incassata in una superficie. La stringa di luci non può essere utilizzata all'interno della confezione. Non aprire la striscia luminosa.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	SMAR ZB Flex 3P
	Dichiarazioni di conformità	SMART FLEX
	EU Data Act	SMART ZigBee Lamps and Luminaires

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
-----------------	--------------------------------	---	------------	--------

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854593062	Astuccio 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	358.00 g	1.88 dm ³
4099854593079	Cartone di spedizione 4	350 mm x 185 mm x 155 mm	1684.00 g	10.04 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Riferimenti / Collegamenti

– Ulteriori informazioni e domande frequenti (FAQ) su www.ledvance.it/consumatore-privato/smart/faq

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.