

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SMART+ WIFI PLUG EU

SMART+ Plug | Spina con presa intelligente per controllare dispositivi non smart con tecnologia WiFi, abbinabile al telecomando



## Aree di applicazione

 Ovunque i device non smart devono essere integrati in sistemi Smart Home compatibili

#### Vantaggi del prodotto

- Integra le attrezzature elettriche convenzionali nei sistemi compatibili di Smart Home
- Consente la commutazione a distanza di sorgenti luminose tradizionali e altri dispositivi elettronici
- Connessione semplice dei device elettrici attarverso attacchi standard
- Monitora l'utilizzo di energia dei dispositivi collegati e tiene traccia del consumo energetico

#### Caratteristiche del prodotto

- Controllabile tramite l'app LEDVANCE SMART+ WiFi (con Android  $^{\mathsf{TM}}$  4.4 o iOS 9.0 minimo)
- Controllabile tramite controllo vocale disponibile: Google Assistant o Amazon Alexa
- $-\,$  Elevata potenza di commutazione: fino a 2.300 W / 10 A
- Protocollo di rete: WiFi
- Contatore di energia
- Pianificazione




## **DATI TECNICI**

# DATI ELETTRICI

Tensione nominale	230 V
Frequenza di funzionamento	50 Hz
Frequenza di rete	50 Hz

## DIMENSIONI E PESO



Peso prodotto	97,00 g
Lunghezza	80,0 mm
Larghezza	49 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	49 mm
Altezza	59 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	59 mm

#### Durata

Numero cicli accensione / spegnimento	50000
Durata	25000 h

# COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
Materiale del corpo	Plastica
Materiale della copertura	Plastica

#### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

## CARATTERISTICHE

Tecnologia LIGHTIFY	Google Home / Amazon Alexa
---------------------	----------------------------

# CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CF
Nome	OL .

Classe di sicurezza	I
Grado di protezione	IP20

#### Apparecchiatura / Accessori

- Per il controllo tramite l'app LEDVANCE SMART + WiFi, è necessario uno smartphone o un Tablet PC (con almeno Android 4.4 o iOS 9.0)

#### Consigli per la sicurezza

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Non utilizzare lo SMART+ Plug in insieme ad attrezzature mediche
- Da collegare a un interruttore automatico (per max. 10 A)

#### **DOWNLOAD**

Documenti e certificati		Nome del documento	
PDF	Guida completa all'installazione	SMART WIFI PLUG EU	
PDF	Dichiarazioni di conformità	WiFi PLUG EU	

#### **DATI LOGISTICI**

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075522800	Astuccio 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	142.00 g	0.46 dm <sup>3</sup>
4058075617803	Astuccio 3	104 mm x 190 mm x 86 mm	463.00 g	1.70 dm <sup>3</sup>
4058075522817	Cartone di spedizione 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	641.00 g	2.63 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

#### **DISCLAIMER**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.