

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO DALI Coupler Pushb G2

DALI COUPLER PB G2 | Accoppiatore a pulsante DALI-2 adatto per integrare interruttori standard nei sistemi DALI



Aree di applicazione

- Suitable for installation in flush-type boxes
- Individual offices
- Classrooms
- Conference rooms
- Production and assembly facilities

Vantaggi del prodotto

- Standard pushbuttons/switches can be used
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

Caratteristiche del prodotto

- DALI pushbutton coupler
- 4 floating inputs

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	43,00 mm
Larghezza	43,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	43.00 mm
Altezza	21,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	21.00 mm
Peso prodotto	25,00 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20+50 °C

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No	
Interfaccia per la regolazione	DALI-2	
Tipo di installazione	Integrated in flush device box	

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento	
Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza		DALI COUPLER PUSHB G2	
PDF	Dichiarazioni di conformità	DALI COUPLER PUSHB G2	
POF	EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services	

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4062172087575	Astuccio 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	42.00 g	0.30 dm ³
4062172087582	Cartone di spedizione 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3187.00 g	24.29 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.