

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI MOTION SENSOR

SMART+ MOTION SENSOR | Czujnik SMART+ wykrywający ruch z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Powiadomienie o wykrytym ruchu
- Monitoruje historię detekcji ruchu
- Łatwe sterowanie kompatybilnymi produktami SMART+ WiFi w oparciu o wykryte ruchy

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Bezprzewodowy inteligentny czujnik ruchu PIR do wykrywania ruchu na odległość do 5 metrów
- Łatwa i elastyczna instalacja dzięki podkładce samoprzylepnej i bezprzewodowej obsłudze
- Zasilanie bateryjne (6 miesięcy na ładowanie, 5 wykryć dziennie)
- Sprawdź poziom naładowania baterii za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ WiFi
- Protokół sieciowy: WiFi




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	3,7 V
Częstotliwość sieciowa	0 Hz
Tryb pracy	Battery

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	52,00 g
Długość	60,3 mm
Szerokość	60,30 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	60.30 mm
Wysokość	20,50 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	20.50 mm

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+50 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa

BATERIA

Typ baterii	Litowo-jonowa
Wymiar baterii	Others
Nominalna pojemność baterii	500 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20

Wyposażenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Zintegrowana bateria wielokrotnego ładowania
- W zestawie przewód do ładowania i zestaw montażowy

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Ostrzeżenie dotyczące baterii: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Połknięcie może prowadzić do oparzeń chemicznych, perforacji tkanek miękkich i śmierci. Ciężkie oparzenia mogą wystąpić w ciągu 2 godzin od połknięcia. Natychmiast zasięgnij porady lekarza.
- Prosimy unikać: Maksymalna temperatura otoczenia: +35 °C. Wymiana baterii na nieprawidłowy typ, który może obejść zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych). Wysokość podczas pracy: 2000 m. Utylizacja baterii w ogniu lub gorącym piekarniku, lub mechaniczne zgniatanie lub cięcie baterii, co może spowodować wybuch.
- Jeśli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się bezpiecznie, zaprzestań używania produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Rozszerzona instrukcja instalacji	MOTION SENSOR
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI MOTION SENSOR
	EU Data Act	SMART WiFi Sensors

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075731363	Składane pudełko 1	62 mm x 80 mm x 98 mm	91.00 g	0.49 dm ³
4058075731370	Karton wysyłkowy 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	437.00 g	2.63 dm ³
4058075731387	Karton wysyłkowy 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3828.00 g	24.91 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.