

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Flex 2M RGB + TW UK

SMART+ FLEX MULTICOLOR EXTENDABLE | Dekoracyjne paski LED z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Oświetlenie pośrednie

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenarii oświetleniowych

Cechy produktu

- Może być przedłużony do długości 5 m
- Ściemnialne
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać
- Sterowanie kolorami RGB
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Sterowanie głosowe działa z Hej Google lub Alexa



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	8,50 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość pracy	50...60 Hz
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,50

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	RGBW
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Znamionowy strumień świetlny	640 lm
Strumień świetlny	640 lm
Skuteczność świetlna	75 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80

WYMIARY I WAGA

Masa produktu	216,00 g
Długość	2000,00 mm
Szerokość	10,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	10.00 mm
Wysokość	2,60 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	2.60 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	15000
Trwałość	30000 h

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

Kolor obudowy	Biały
Materiał	Silicone

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
------------------------------	--------------

INFORMACJE DODATKOWE

Miejsce montażu	Trzonek
-----------------	---------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Typ połączeń	Typ wtyczki G (UE)
Kompatybilna technologia Smart Home	Google Home / Amazon Alexa
Wymienny moduł LED	Niewymienialny

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	UKCA
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW	4058075523838

Wypożyczenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie
- Dostępne rozszerzenie 1M

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy ulegnie uszkodzeniu, jego wymiany może dokonać wyłącznie osoba wykwalifikowana, aby uniknąć zagrożenia.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Nie należy włączać zasilania paska LED, gdy jest on nawinięty na szpulę. Nie należy używać paska LED, gdy jest ona przykryta lub wpuszczona w

powierzchnię. Nie wolno używać paska LED w opakowaniu. Nie należy otwierać taśmy świetlnej.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART WIFI FLEX 2M RGBTW
	Informacje prawne	Legal insert residential luminaires
	Deklaracje zgodności	SMART WIFI FLEX 2M RGBTW UK
	Deklaracje zgodności UKCA	SMART WIFI FLEX 2M RGBTW
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075665903	Składane pudełko 1	62 mm x 107 mm x 112 mm	245.00 g	0.74 dm ³
4058075665910	Karton wysyłkowy 8	233 mm x 271 mm x 143 mm	2236.00 g	9.03 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.