

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

SMART+ OUTDOOR TERMINAL | Terminal zewnętrzny ze zintegrowanym wzmacniaczem WiFi i dwoma inteligentnymi gniazdami



Obszary zastosowań

- Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Zintegrowany repeater WiFi rozszerza strefę WLAN do 45 metrów na otwartej przestrzeni
- WiFi Repeater umożliwia parowanie innych urządzeń bezprzewodowych z siecią WLAN do 15 urządzeń
- Wysoki standard bezpieczeństwa: ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwprzepięciowa
- Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Umożliwia zdalne przełączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych

Cechy produktu

- Dostępne sterowanie głosowe: Asystent Google i Amazon Alexa
- Dwa inteligentne standardowe gniazda mogą być sterowane indywidualnie
- Wysoka moc przełączania: do 3680 W / 16 A
- Protokół sieciowy: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Stopień ochrony: IP44
- Projektowanie
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji SMART+ (z systemem Android w wersji 8.0 lub iOS w wersji 14.0)



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Prąd znamionowy	16 A
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	1770,00 g
Długość	164,00 mm
Szerokość	140,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	140.00 mm
Wysokość	325,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	325.00 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	10000
----------------------------	-------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Antracyt
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+35 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Typ połączeń	PLC/Wtyczka
Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Home

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
-------	----

Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP44

Wypożyczenie / Akcesoria

- Dostarczony w zestawie szpikulec umożliwia łatwe umocowanie do ziemi w ogrodzie
- 3-metrowy przewód zasilający do elastycznej instalacji
- Dołączone złącze kablowe, jeśli przewód zasilający wymaga przedłużenia
- Do sterowania za pomocą aplikacji SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android minimum 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenia generujące ciepło należy po zakończeniu użytkowania odłączyć od sieci elektrycznej, tj. od Terminala Zewnętrznego SMART+, aby uniknąć ich przypadkowego włączenia.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Nie używaj terminala zewnętrznego SMART+ w połączeniu ze sprzętem medycznym.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SMART OUTDOOR TERMINAL EU
	Deklaracje zgodności	CE Declaration SMART WIFI OUTDOOR TERMINAL
	EU Data Act	SMART WiFi Plugs

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854025570	Składane pudełko 1	212 mm x 347 mm x 147 mm	2130.00 g	10.81 dm ³
4099854025587	Karton wysyłkowy 4	447 mm x 367 mm x 324 mm	9130.00 g	53.15 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosiniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.