

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ WIFI SOLAR PLUG EU

SMART+ SOLAR PLUG | Podłącz do monitorowania wytwarzania i zużycia energii słonecznej za pomocą technologii Wi-Fi



Obszary zastosowań

- Do pomiaru wytwarzania energii przez małe systemy słoneczne
- Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym

Zalety produktu

- Monitoruje wytwarzanie energii przez małe systemy fotowoltaiczne lub zużycie energii podłączonych urządzeń
- Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Umożliwia zdalne włączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych
- Proste podłączenie urządzeń elektrycznych poprzez standardowe gniazdko

Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Sterowanie za pomocą pilota LEDVANCE SMART+ WiFi
- Wysoka moc obciążenia: do 2300 W / 10 A
- Protokół sieciowy: Wi-Fi (2,4 GHz)
- Licznik energii
- Projektowanie
- Sterowanie głosowe działa z Hej Google lub Alexa



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50 Hz

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	97,00 g
Długość	80,00 mm
Szerokość	59,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	59.00 mm
Wysokość	49,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	49.00 mm

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	100000
----------------------------	--------

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
Materiał	Plastik

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-10...+35 °C
------------------------------	--------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Kompatybilna technologia Smart Home	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Wypożyczenie / Akcesoria

- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.
- Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.
- Nie używaj wtyczki SMART+ razem ze sprzętem medycznym.
- Podłączenia do wyłącznika automatycznego (dla maks.10 A)
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Rozszerzona instrukcja instalacji	SMART WIFI PLUG EU PV
	Deklaracje zgodności	WiFi PLUG EU

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854088537	Składane pudełko 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	161.00 g	0.46 dm ³
4099854088544	Karton wysyłkowy 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	642.00 g	2.63 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

- Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.