

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU CLAS B FR 40 W 230 V E14

CLASSIC B | Żarówki świecowe (mini-candle)



Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Sklepy, hotele i restauracje
- Sale konferencyjne
- Centra handlowe
- Oprawy dla trzonków E27 i B22d (przykręcane lub zatrzaskowe)

Zalety produktu

- Brylantowe światło (CL, wersja bezbarwna)
- Ograniczony efekt olśnienia i zmiękczone cienie (FR - wersja matowa)

Cechy produktu

- Nieutleniający się trzonek aluminiowy

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	40 W
Moc użyteczna	40.00 W
Napięcie znamionowe	230 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	400 lm
Skuteczność świetlna	10 lm/W

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	100.00 mm
Średnica	35,0 mm
Masa produktu	18,53 g

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E14
Nie zawiera rtęci	Tak
Kształt / wersja	Matowy

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	IBB/F-40-230-E14-35
Oznaczenie produktu	CLAS B FR 40W 2

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	E14
Długość	100,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	35,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	35,0 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Nie dotykaj lampy, jeśli jest stłuczona.
- Nie wolno używać, jeśli zewnętrzne źródło światła jest uszkodzone.
- Lampa przeznaczona do stosowania wyłącznie w oprawie zamkniętej.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300005782	Składane pudełko 1	102 mm x 36 mm x 36 mm	19.93 g	0.13 dm ³
4050300009742	Paczka 10	72 mm x 104 mm x 183 mm	199.30 g	1.37 dm ³
4050300201245	Karton wysyłkowy 100	376 mm x 222 mm x 193 mm	2193.00 g	16.11 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.