

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SMART+ Wifi Table Frame MAX Powerbank USB RGB + W

Smart+ Table Frame Maxi Multicolor | Candeeiro de mesa Smart para exterior



Áreas de Aplicação

- Jardins
- Pátios, varandas
- Iluminação em geral

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Iluminação de jardim colorida com opções de controlo inteligente
- Recarregável por USB para utilização móvel (cabo incluído, carga total em 6h)
- Powerbank integrado
- Materiais de alta qualidade

Características do Produto

- Controlável por aplicação LEDVANCE SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 mínimo)
- Controlo de cor RGB
- Dimmerizável
- Temperatura da cor: 3,000 K (Branco quente)
- Protocolo de rede: WiFi
- Tipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	5,00 W
Tensão nominal	5 V
Corrente nominal	1000,000 mA
Grau de proteção	III

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	270 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	310 lm
Rendimento luminoso	54 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / RGB
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Métrica de Cintilação (Pst LM)	
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	270 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	140,00 mm
Largura	140,00 mm
Altura	263,00 mm
Peso do produto	950,00 g



SMART OD WIFI TABLE FRAME
MAX PB USB RGBW

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto

Material do corpo	Aluminum Polycarbonate (PC)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	USB
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	Wi-fi
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Ajustável	Não
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	12500

BATERIA

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	18650
Número de pilhas incluídas	1
Tensão nominal da bateria	3.7 V
Capacidade nominal da bateria	5200 mAh
Tempo de carregamento da bateria	5 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Reconfigure as definições por defeito ao ligar o produto durante três segundos e desligar durante três segundos e repetir este procedimento cinco vezes.
-----------------------	--

Equipamento / Acessórios

- Para controlo por aplicação LEDVANCE SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com no mínimo Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART+ WIFI TABLE FRAME
	Declarações de conformidade	SMART ODWIFI TABLEFRAME
	Declarações de conformidade UKCA	SMART ODWIFI TABLEFRAME
	Declarações de conformidade UKCA	SMART ODWIFI TABLEFRAME MAX
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075763241	Folding box 1	145 mm x 145 mm x 270 mm	1073.00 g	5.68 dm ³
4058075763258	Shipping box 4	310 mm x 310 mm x 290 mm	4950.00 g	27.87 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.