

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SMART+ BT Table Frame Solar RGB + W

Smart+ Solar Table Frame Multicolor | Smart Solar Table Frame, para exterior



Áreas de Aplicação

- Jardins
- Pátios, balcões
- Iluminação em geral

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Iluminação de jardim colorida com opções de controlo inteligente
- Powerbank integrado
- Materiais de alta qualidade
- Carregamento por USB para uso portátil (USB Tipo-C, carregamento completo em 5h)

Características do Produto

- Controlável por aplicação LEDVANCE SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 mínimo)
- Luminária LED de exterior alimentada a energia solar
- Controlo de cor RGB
- Dimerizável
- Temperatura da cor: 3,000 K (Branco quente)
- Protocolo de rede: Bluetooth
- Tipo de proteção: IP44
- Bateria carregada através de painel solar



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	2,5 W
Tensão nominal	3,7 V
Corrente nominal	600,000 mA
Grau de proteção	III

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	200 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	280 lm
Rendimento luminoso	80 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / RGB
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	180,00 mm
Largura	180,00 mm
Altura	300,00 mm
Peso do produto	1170,00 g



SMART OUTD BT TABLE FRAME
SOL RGBTW

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Aluminum Polycarbonate (PC)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

Quantidade de mercúrio	0.0 mg
------------------------	--------

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de protecção	IP44
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	Bluetooth
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Exterior
Ajustável	Não
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	12500

BATERIA

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	18650
Número de pilhas incluídas	1
Tensão nominal da bateria	3.7 V
Capacidade nominal da bateria	2200 mAh
Tempo de carregamento da bateria	8 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Proteção contra impactos	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Reconfigure as definições por defeito ao ligar o produto durante três segundos e desligar durante três segundos e repetir este procedimento cinco vezes.
-----------------------	--

Equipamento / Acessórios

- Para controlo por aplicação LEDVANCE SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com no mínimo Android 8.0 ou iOS 14.0)
- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

Aviso de Segurança

- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART+ TABLE SOLAR
	Informações legais	Legal insert SMART OUTD ENDURA SOLAR WORKLIGHT BAT
	Declarações de conformidade	SMART OUTD BT
	Declarações de conformidade UKCA	SMART OUTD AND WIFI DECOR
	EU Data Act	SMART Bluetooth Mesh Lighting Products

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075763760	Folding box 1	192 mm x 192 mm x 312 mm	1368.00 g	11.50 dm³
4058075763777	Shipping box 4	400 mm x 400 mm x 340 mm	6391.00 g	54.40 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.