

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Smart+ Wifi Flex Magic RGB 5M Remote Control

SMART+ WIFI Flex Strips Magic RGB with Remote Control | Fitas LED decorativas com tecnologia WiFi e MAGIC RGB



## Áreas de Aplicação

- Áreas Domésticas
- Iluminação indireta

# Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Color Control Magic RGB para flexibilidade máxima

## Características do Produto

- Dimerizável
- Controlo de cor RGB
- Função DIY: Pode ajustar a cor segmento a segmento e criar os seus próprios cenários de iluminação ou utilizar os cenários de iluminação já disponíveis
- Tiras de LED flexíveis, dobráveis
- Controlável por aplicação SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 no mínimo)

Página 1 de 3

#### Equipamento / Acessórios

- O controlo por app ou por voz necessita de sistema compatível com Smart home
- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Controlo remoto e baterias incluídos
- Para controlo por app SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com Android 8.0 ou iOS 14.0 ou superior)

#### Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte.
  Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.
- Não ligue a cadeia de luz à alimentação enquanto estiver enrolada na bobina. Não utilize a cadeia de luz quando coberta ou embutida numa superfície. A cadeia de luz não pode funcionar dentro da embalagem. Não abra a cadeia de luz.

#### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento	
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART WIFI FLEX Magic RGB	
PDF	Informações legais	Safety insert G11226722	
PDF	Declarações de conformidade	SMART WIFI FLEX 3M AND 5M	
PDF	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires	

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854483127	Folding box 1	67 mm x 167 mm x 168 mm	388.00 g	1.88 dm <sup>3</sup>
4099854483134	Shipping box 4	350 mm x 185 mm x 155 mm	1804.00 g	10.04 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## Referências / Links

Control

- Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

# **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.