


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Smart+ Wifi Ball Magic RGBW USB

SMART+ WIFI Ball Magic RGB | Luz ambiente Smart



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Cozinhas, salas de estar, quartos de crianças ou home offices

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Distribuição de luz homogénea

Características do Produto

- Protocolo de rede: WiFi
- Controlo inteligente para temperatura de cor ajustável e controlo de cor RGB
- Função de ritmo musical: Com a aplicação Smart Wi-Fi e colunas integradas, a luminária reage ao som e à música
- Controlo de cor RGB
- Ligação USB
- Dimerizável
- Controlável por aplicação SMART+ (com Android 8.0 ou iOS 14.0 no mínimo)



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	3,50 W
Tensão nominal	5 V
Corrente nominal	700,000 mA
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Electronic control gear (ECG)

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	200 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	230 lm
Rendimento luminoso	57 lm/W
Temperatura de cor	2200 ... 6500 K
Tonalidade (designação)	Branco Dinâmico / RGB
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdcn
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	250 °

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	200,00 mm
Altura	206,00 mm
Peso do produto	550,00 g
Comprimento do cabo	1 m



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Material do difusor	Vidro
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	USB TIPO-A
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Type of dimming [GMS]	Wi-fi
Tipo de montagem	Standing
Aplicação	Interior
Ajustável	Não
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE
--------	----

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Reconfigure as definições por defeito ao ligar o produto durante três segundos e desligar durante três segundos e repetir este procedimento cinco vezes.
Número de fontes de luz	empty

Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Cabo USB, comprimento: 1 m
- Para controlo por app SMART+, é necessário um smartphone ou tablet (com Android 8.0 ou iOS 14.0 ou superior)

Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braço.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Instruções de utilização / instruções de segurança	SMART+ WIFI BALL MGC RGBTW USB
	Informações legais	Safety insert G11222390
	Declarações de conformidade	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB
	Declarações de conformidade UKCA	SMART WIFI BALL MAGIC RGBW USB
	EU Data Act	SMART WiFi Lamps and Luminaires

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854475801	Folding box 1	242 mm x 242 mm x 243 mm	1030.00 g	14.23 dm³
4099854475818	Shipping box 4	500 mm x 258 mm x 511 mm	4120.00 g	65.92 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

- Mais informações e perguntas frequentes (FAQs) em www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.